

## Elmeg SG 23 Kurzbedienungsanleitung

*0	bestehendes Gespräch aus Rückfrage beenden
*0	anklopfendes Gespräch abweisen
*0 (4)	heranholen des Rufes (AB-Gesprächs)
*3	Dreierkonferenz
*4 (5)	automatischer Rückruf (löschen)
*60	Rufumleitung löschen
*61	Rufumleitung „sofort“
*62	Rufumleitung „nach Zeit“
*63	Rufumleitung „bei Besetzt“
*70	Anrufweitschaltung löschen
*71	Anrufweitschaltung „sofort“
*72	Anrufweitschaltung „nach Zeit“
*73	Anrufweitschaltung „bei Besetzt“
*90	Anklopfen ein
*91	Anklopfen aus

---

#PPPP#	Programmireinstieg ( P = Paßwort vierstellig )
00 R	Mehrgeräteanschluß
02 I (#) MSN #	Externe Rufnummer ( MSN ) dem Index ( I = 1 ... 4 ) zuordnen (löschen)
40 T gI kI,... #	Zuordnung der Anrufe und Telefonate
050 T	Automatische Amtsbelegung aus
051 T	Automatische Amtsbelegung ein
10 T	analog-Port ist Telefon
11 T	analog-Port ist Anrufbeantworter
12 T	analog-Port ist Modem
13 T	analog-Port ist Telefax Gruppe 2/3
14 T	analog-Port ist Kombigerät
20 T	Berechtigung international
21 T	Berechtigung national
22 T	Berechtigung Ortsnetz
23 T	Berechtigung halbamt ( nur kommend )
24 T	Berechtigung intern
26 PPPP#PPPP#	Paßwort ändern
30 T	Übermittlung der Rufnummer zum Angerufenen ausschalten
31 T	Übermittlung der Rufnummer zum Angerufenen einschalten
900 R	Software-Reset Grundzustand
901	Sortware-Reset Anklopfschutz, Rufumleitung, Rückruf

---

gI	gehender MSN-Index ( Für Rechn. Telekom und Anzeige der Rufnummer )
kI	kommender MSN-Index ( Tln. reagiert auf ... )
I	Index ( Speicherplätze für ext. Rufnummern / MSNs )
PPPP	Paßwort ( Grundzustand = 0000 )
R	Reset; nach 20 sek., 20 sek. Spannungsunterbrechung
T	Interne Rufnummer ( Analog Port ) 1, 2, 3

## Elmeg SG 23 Kurzbedienungsanleitung

Beispiel:

MSNs :	54321	Tln. 1, 3	mitgesendete MSN 1	Tln. 1
	65432	Tln. 2	mitgesendete MSN 2	Tln. 2
	76543	Tln. 1, 2	mitgesendete MSN 3	Tln. 3
	Tln. 1	Telefon		
	Tln. 2	Anrufbeantworter		
	Tln. 3	Kombigerät		

---

#0000#            ProgrammierEinstieg

02 1 54321 #	Index 1 = 54321
02 2 65432 #	Index 2 = 65432
02 3 76543 #	Index 3 = 76543

---

#0000#

40 1 1 1 3 #	Tln. 1 -> abgehende MSN 1 -> reagiert auf MSN 1 + 3
40 2 2 2 #	Tln. 2 -> abgehende MSN 2 -> reagiert auf MSN 2
40 3 3 1 2 #	Tln. 3 -> abgehende MSN 3 -> reagiert auf MSN 1 + 2